

Installation Instructions

EPC 2.0

WIEGAND

Power supply / Tehonsyöttö:

12...30 VDC, 1A

Connection / Kytkenä:

12...30 VDC, 1A.....	Red / Punainen
GND / MAA	Black / Musta
WIE0	Green / Vihreä
WIE1	White / Valkoinen
TxD_RS232	Pink / Pinkki
RxD_RS232	Grey / Harmaa
Green / Vihreä LED	Blue / Sininen
Red / Punainen LED	Brown / Ruskea
Buzzer / Summeri	Yellow / Keltainen
Out1	Violet / Violetti
Out2	Grey/pink / Harmaa/pinkki
In1	Blue/red / Sininen/punainen

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.

RS-232 serial communication settings:
9600 bps, no parity, 8 data bits, 1 start bit, stop bit

Output maximum current is 400mA

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

RS-232-sarjaliikenneasetukset:
9600 bps, no parity, 8 data bits, 1 start bit, stop bit

Ulostulojen maksimi virrankesto 400mA.

OSDPV2

Power supply / Tehonsyöttö:

12...30 VDC, 1A

Connection / Kytkenä:

12...30 VDC, 1A.....	Red / Punainen
GND / MAA	Black / Musta
Data -	Green / Vihreä
Data +	White / Valkoinen
TxD_RS232	Pink / Pinkki
RxD_RS232	Grey / Harmaa
Download	Brown / Ruskea
Out1	Violet / Violetti
Out2	Grey/pink / Harmaa/pinkki
In1	Blue/red / Sininen/punainen

Do not install close to sources of powerful electromagnetic disturbance.

RS-232 serial communication settings:
9600 bps, no parity, 8 data bits, 1 start bit, stop bit

Output maximum current is 400mA

Älä asenna voimakkaiden sähköhäiriölähteiden läheisyyteen.

RS-232-sarjaliikenneasetukset:
9600 bps, no parity, 8 data bits, 1 start bit, stop bit

Ulostulojen maksimi virrankesto 400mA.

Idesco Oy vakuuttaa täten, että Idesco EPC 2.0 -lukija on direktiivien 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (Low voltage directive), 2011/65/EU (RoHS) ja 2014/53/EU (RED) oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

EPC 2.0 reader herewith complies with the requirements of the EMC Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU, the RED Directive 2014/53/EU and carries the CE marking accordingly.